

Résumé de Logique

Laure Danthony

Contents

1	Logique de Hilbert	2
1.1	Logique propositionnelle minimale	2
1.2	Logique propositionnelle intuitionniste	2
1.3	Logique de Hilbert classique	3
2	Déduction Naturelle	3
2.1	Logique propositionnelle minimale	3
2.2	Logique propositionnelle intuitionniste	4
2.3	Logique propositionnelle classique, méthode des séquents	4
2.4	Logique des prédicats	5

1 Logique de Hilbert

En logique de Hilbert, il n'y a que des théorèmes : il n'y a rien à gauche du signe \vdash .

1.1 Logique propositionnelle minimale

DÉFINITION 1

Les éléments de la logique propositionnelle minimale sont :

- Il n'y a qu'un connecteur : \Rightarrow , et des variables propositionnelles : $p_1, p_2, \dots, p_n, q, \dots$
- On adopte la convention d'associativité à droite, c'est à dire $p \Rightarrow q \Rightarrow r$ signifie $p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$
- Il n'y a qu'une règle, le Modus Ponens :

$$\frac{p \Rightarrow q \quad p}{q}$$

- Il y a deux axiomes K et S :

$$K : \vdash p \Rightarrow q \Rightarrow p$$

et

$$S : \vdash (p \Rightarrow q \Rightarrow r) \Rightarrow (p \Rightarrow q) \Rightarrow p \Rightarrow r$$

- On peut prouver la règle de Coupure qui simplifie les preuves :

$$rule_Cut : \frac{\vdash q \Rightarrow r \quad \vdash p \Rightarrow q}{\vdash p \Rightarrow r}$$

REMARQUE 1 La règle Cut permet d'utiliser des théorèmes intermédiaires (des Lemmes)

REMARQUE 2 On omet souvent le signe \vdash dans les règles.

PROPOSITION 1 *La logique minimale est incomplète pour le modèle $\{0, 1\}$.*

1.2 Logique propositionnelle intuitionniste

DÉFINITION 2

On introduit les nouveaux connecteurs $\&$ et \vee et \neg et *False* :

- \vee représente la disjonction : ses axiomes sont :

$$Or0 : \vdash (p \Rightarrow r) \Rightarrow (q \Rightarrow r) \Rightarrow (p \vee q) \Rightarrow r;$$

$$Or1 : \vdash p \Rightarrow (p \vee q);$$

$$Or2 : \vdash q \Rightarrow (p \vee q).$$

- $\&$ représente la conjonction : ses axiomes sont :

$$And0 : \vdash p \Rightarrow q \Rightarrow (p \& q);$$

$$And1 : \vdash (p \& q) \Rightarrow q;$$

$$And2 : \vdash (p \& q) \Rightarrow p.$$

- *False* représente l'absurde : son axiome est :

$$False : \vdash False \Rightarrow p.$$

- \neg représente la négation : sa définition est :

$$\neg : \vdash \neg p \equiv p \Rightarrow False.$$

PROPOSITION 2 *Les connecteurs $\&$ et \vee sont commutatifs, associatifs, distributifs l'un sur l'autre. On récupère les règles intuitives habituelles, comme par exemple :*

$$\frac{p}{p \& q} \quad \frac{q}{p \& q} \quad \frac{p \Rightarrow q \quad p \Rightarrow r}{p \Rightarrow q \& r} \quad \frac{p_1 \Rightarrow q_1 \quad p_2 \Rightarrow q_2}{p_1 \& p_2 \Rightarrow q_1 \& q_2}$$

REMARQUE 3 En logique intuitionniste, on ne peut réduire les connecteurs les uns par rapport aux autres.

REMARQUE 4 En logique intuitionniste les formules $\neg\neg p \Rightarrow p$, $p \vee \neg p$, ... ne sont pas des théorèmes . Faire attention!

1.3 Logique de Hilbert classique

Elle existe mais elle est non triviale.

2 Déduction Naturelle

Un théorème est un jugement dans lequel il n'y a pas de contexte.

2.1 Logique propositionnelle minimale

DÉFINITION 3

On a cette fois des formules à gauche du signe \vdash .

- Il n'y a qu'un seul axiome :

$$\Gamma, p \vdash p.$$

- Il y a deux règles : introduction et élimination :

$$\Rightarrow I : \frac{\Gamma, p \vdash q}{\Gamma \vdash p \Rightarrow q};$$

$$\Rightarrow E : \frac{\Gamma \vdash p \Rightarrow q \quad \Gamma \vdash p}{\Gamma \vdash q}$$

REMARQUE 5 Avec ça, on peut prouver $\vdash p \Rightarrow q \Rightarrow p$, ...

2.2 Logique propositionnelle intuitionniste

DÉFINITION 4

On rajoute les connecteurs \perp , $\&$ et \vee :

- \perp représente l'absurde, sa règle d'élimination est :

$$\perp E : \frac{\Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash p}$$

Il y a aussi une règle de réduction à l'absurde :

$$\frac{\neg p, \Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash p}$$

- $\&$ représente la conjonction, il a une règle d'introduction et deux règles d'élimination :

$$\&I : \frac{\Gamma \vdash p \quad \Gamma \vdash q}{\Gamma \vdash p \& q} \quad \&E_g : \frac{\Gamma \vdash p \& q}{\Gamma \vdash p} \quad \&E_d : \frac{\Gamma \vdash p \& q}{\Gamma \vdash q}$$

- \vee représente la disjonction, il a deux règles d'introduction et une règle d'élimination :

$$\vee I_g : \frac{\Gamma \vdash p}{\Gamma \vdash p \vee q} \quad \vee I_d : \frac{\Gamma \vdash q}{\Gamma \vdash p \vee q} \quad \vee E : \frac{\Gamma \vdash p \vee q \quad \Gamma, p \vdash r \quad \Gamma, q \vdash r}{\Gamma \vdash r}$$

- et le connecteur \neg , il est défini par :

$$\neg p \equiv p \Rightarrow \perp.$$

Les règles du "non" sont donc:

$$\frac{p, \Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg p} \quad \frac{\Gamma \vdash p \quad \Gamma \vdash \neg p}{\Gamma \vdash \perp}$$

2.3 Logique propositionnelle classique, méthode des séquents

- **Les axiomes** de cette méthode sont les séquents $\Gamma \Rightarrow \Delta$ tels qu'il existe une formule commune à Δ et à Γ (on dit que Γ coupe Δ)
- **Les règles** : il y a une paire de règles par connecteur. Ce sont des règles dites **d'introduction**.

$$\vee : \frac{\Gamma, \mathbf{F} \Rightarrow \Delta \quad \Gamma, \mathbf{G} \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \mathbf{F} \vee \mathbf{G} \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \mathbf{F}, \mathbf{G}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \mathbf{F} \vee \mathbf{G}}$$

$$\wedge : \frac{\Gamma, \mathbf{F}, \mathbf{G} \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \mathbf{F} \wedge \mathbf{G} \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \mathbf{F} \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \mathbf{G}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \mathbf{F} \wedge \mathbf{G}}$$

$$\rightarrow : \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \mathbf{F} \quad \Gamma, \mathbf{G} \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \mathbf{F} \rightarrow \mathbf{G} \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\Gamma, \mathbf{F} \Rightarrow \Delta, \mathbf{G}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \mathbf{F} \rightarrow \mathbf{G}}$$

$$\neg : \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \mathbf{F}}{\Gamma, \neg \mathbf{F} \Rightarrow \Delta} \quad \frac{\Gamma, \mathbf{F} \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg \mathbf{F}}$$

REMARQUE 6 Ceci est une méthode de résolution, il ne s'agit en rien d'une définition de la logique classique.

2.4 Logique des prédicats

On ajoute des deux connecteurs \forall et \exists dont les définitions suivent :

$$\text{"quel que soit"} : \quad (g)(\gamma) : \frac{\Gamma, A[t], \forall x A[x] \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \forall x A[x] \Rightarrow \Delta} \quad (d)(\delta) : \frac{\Gamma \Rightarrow A[a], \Delta}{\Gamma \Rightarrow \forall x A[x], \Delta}$$

$$\text{"il existe"} : \quad (g)(\delta) : \frac{\Gamma, A[a] \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \exists x A[x] \Rightarrow \Delta} \quad (d)(\gamma) : \frac{\Gamma \Rightarrow A[t], \exists x A[x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x A[x]}$$

où t est un terme quelconque et a une constante d'individu "inédite".

REMARQUE 7 Les règles δ sites "passives" sont à utiliser avant les règles γ dites "actives".